IO-LINK 转换器

IOC 074



IO-Link 转换器将三个模拟信号转换成 IO-Link 协议。例如，这样就可以将模拟传感器集成到现有的 IO-Link 环境中（改造）。

- 将 0-20 mA 或 4-20 mA 模拟信号转换为 IO-Link
- IO-Link 接口
- 支持三种模拟测量信号
- 通过夹子简单装配

概述技术数据

设备类型	IO-Link 产品
包装单元	1 作品
电气保护措施	IO-Link：极性反接保护、过压保护
防护等级	III (SELV)
防护类型	IP65, IP66, IP67
材料密封	国税局
外壳	不锈钢
AC/DC	DC
工作电压	24 V
额定电流	62,5 毫安
频率	0 赫兹
功耗	1,5 W
外部负载电阻	250 Ohm
工作温度	-40 °C - 80 °C
工作湿度	≤90 %相对湿度
储存湿度	≤90 %相对湿度
储存温度	-40 °C - 85 °C
连接类型	M12 连接器插头
连接	IO-LinkK：M12 IEC61076-2-101 4 针 A 型编码插头、 信号接口： M12 IEC61076-2-101 5 针 A 型编码母接头
设计	IO-Link 1.1 版
安装方式	夹子
安装位置	任意位置
布局高度	4000 m
高度	Ø14 毫米

宽度	Ø14 毫米
深度	63 毫米
重量	50 g

产品变体

货品
07402.0-00

技术图纸

